Переключатель (switch) HDMI - AVE HDSW 3x1i (с технологией Intelligent)

Описание

Что такое Intelligent:
Это технология интеллектуального выбора источника сигнала. При ее использовании можно спрятать переключатель в тумбу и забыть про переключения сигнала руками.
Переключатель сам будет выбирать активный источник сигнала, что удобно при последовательном их использовании.

Допустим у вас есть DVD, спутниковый ресивер и медиаплеер. Все они подключены к переключателю, на выходе телевизор.
Вы включаете DVD, переключатель видит это и начинает транслировать на ТВ сигнал с DVD.
Если вы включите медиаплеер, то переключатель не будет прерывать трансляцию в DVD.
Но если вы выключите DVD, то переключатель поймет, что теперь мы хотите смотреть медиаплеер включенный ранее и сам переключиться на него.
Таким образом переключатель всегда отслеживает активный источник сигнала.

Если у вас более сложная задача и нужно переключать источники в ручном режиме, то это можно делать кнопкой на корпусе (имеется светодиодная индикация активного входа) или идущим в комплекте пультом ДУ.
Приемник ИК сигнала выполнен не на корпусе переключателя, а в виде внешнего устройства с проводным соединением. Это позволит спрятать в тумбе переключатель и провода, а наружу выставить только компактный и стильный приемный элемент.

Характеристики:
Метод переключения: ручной или интеллектуальный
HDMI 1.4b
HDCP
Максимальное разрешение: 4K x 2K, 30гц \ 1920x1080p, 60Гц
DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD and Dolby True HD)
LPSM
3.0Gbps/300MHz
Корпус: пластик

Переключатель пассивный, не имеет своего питания и получает его по HDMI, поэтому работает только с качественными и не длинными кабелями.
Длина входящего кабеля ≤3m AWG26
Длина исходящего кабеля ≤3m AWG26

Если нужно подключить более длинные кабели, то можно купить адаптер питания (на переключателе есть вход для него 5V 2A \ 3.5мм).
При его использовании максимальная длина HDMI кабелей может достигать 10 метров (для кабеля 26AWG)